



## VÄL GENOMTÄNKT ENKELHET!



### CEFAR EASY TOUCH™

Automatisk amplitudinställning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt. En funktion som förenklar för användaren, och försäkrar att en optimal stimuleringsnivå uppnås. Allt för bästa behandlingsresultat!

### Bakgrundsbelysning

En större display i kombination med inbyggd belysning gör den lättare att läsa.

### Automatisk funktionskontroll

För att öka säkerheten för användaren är CEFAR BASIC utrustad med en automatisk funktionskontroll. Om något är fel med PCB'n (printed circuit board) går det inte att använda stimulatorn. En felsymbol visas i displayen när du startar stimulatorn vilket betyder att stimulatorn är trasig och måste skickas på service.

### Timer

Det finns en timer som gör det möjligt att ställa in behandlingstiden mellan 0-60 minuter.

### Uppföljningsfunktion

Uppföljningsfunktionen ger dig möjlighet att övervaka användningen av stimulatorn. CEFAR BASIC har två olika uppföljningsmöjligheter.

**A)** Uppföljning av användning av stimulatorn visat i timmar och minuter med möjlighet att nollställa mellan olika användare.

**B)** Uppföljning av total användning av stimulatorn visat i timmar och minuter. Kan ej nollställas.

### Programguide

Ingående information om hur och när programmen ska användas är inkluderad i bruksanvisningen. Här hittar du även information om metoden och en elektrodpåslingsguide med bilder för de olika behandlingarna.

**Program- och knapplås, pausfunktion:** alla viktiga funktioner för både förskrivare och patient.

#### Tekniska data:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal kanaler .....              | 2 (icke separata)                           |
| Konstantström .....              | Upp till ett motstånd av 1 500 Ohm          |
| Stimuleringsström/kanal .....    | 60 mA per channel                           |
| Max pulsbredd .....              | 180 µs                                      |
| Max frekvens .....               | 80 Hz                                       |
| Pulsform .....                   | Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad |
| Antal förinställda program ..... | 3   |
| Timer .....                      | 0-60 min                                    |
| Storlek .....                    | 120 x 50 x 30mm                             |

#### Program:

**P1:** 80 Hz Högfrekvent TENS

**P2:** 2 Hz Lågfrekvent TENS i pulståg

**P3:** 80 Hz Pulsbreddsmodulerad högfrekvent stimulering 70-180 µs



**Pulsform: Asymmetrisk bifasisk puls, 100% kompenserad**

Konventionell högfrekvent TENS (enstaka pulser)

Pulsbreddsmodulerad TENS (enstaka pulser med modulerad pulsbredd)

Lågfrekvent TENS (pulståg)